

FU8007

Secvest 2WAY basis sæt (UK/DK/I)

Secvest 2WAY er ABUS Security-Centers topmodel indenfor trådløse alarmcentraler, og den besidder et for markedet et maksimalt funktionsomfang, 2vejs betjeningsenheder såvel også med baglys funktion, nye design og funktionalitets standarder et helt igennem udført HIGH END produkt fra ABUS Security-Center. Basis-sættet indeholder de centrale komponenter for en effektiv beskyttelse. Når der er behov for det kan det altid udvides helt efter individuelle ønsker. Secvest Basis sæt giver dig alle fordelene ved Secvest 2WAY. Ved installationen har du hele 48 zoner til rådighed for trådløse følere samt to trådfaste linjer. Kommunikationen imellem centralen og dens komponenter foregår via sikkerheds frekvensen 868,6625 MHz – en trådløs frekvens der udelukkende benyttes indenfor sikkerheds områder. Moderne frekvens moduleret trådløs teknologi med millioner af koder samt duplex antenne teknologi garanterer for en troværdig og stabil overførsel signaler, og sikre at du har en nem og hurtig installation af anlægget. Den trådløse rækkevidde kan afhængig af byggemateriale opnår ca. 30 meter indendørs og helt op til 100 meter i frit sigte. En udbygning med yderligere / nye komponenter som (trådløs glasbrudsføler, trådløs seismicføler trådløs tryghedsalarm, etc.) kan lade sig gøre til enhver tid uden problemer. Ved betjening og programmering har de selvfølgelig dansk menu sprog og tale. Ved Secvest 2WAY basis sæt får du:

En trådløs bevægelsesføler (PIR)

En trådløsmagnetkontakt

En trådløs fjernbetjening med panikfunktion og LEDs for statusvisning, helt unikt og enestående

En proximity brik

Yderligere information om Secvest 2WAY og de medlevende komponenter finder du under de enkelte datablade.



Produkt højdepunkter:

- Begynderpakke med et fornemt forhold til pris og ydelse
- Kan altid udvides
- 48 trådløse føler- og 2 trådførte zoner
- Den mest moderne FM trådløs teknologi fra ABUS Security-Center
- Unikt design og med innovativt Backlight funktion

Your Partner:



Cantel
V/ René Mogensen
Grønnevej 24
4600 Køge
+45 23460440
rm@cantel.dk

FU8007

Secvest 2WAY basis sæt (UK/DK/I)

Tekniske data			
Trådløs frekvens	868,6625 MHz, narrow band	Materiale	ABS
Trådløs dirft	10 mW	Spænding	230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Rækkevidde	ca. 30m i bygninger, ca. 100m i fri sigte	Alarmzoner	48 trådløse zoner, 2 trådfaste zoner
Batteri back-up	6 x 1,2V, 2000mAh, opladelige batterier NiMH Type AA	Antal brugere	maks. 50
Udgange	32 trådløse relæ udgange, 2 trådfaste udgange	Log	250 meddelser
Telefon tilslutning	analog, optionelt ISDN eller GSM	Strømforbrug	200 mA + 10%/ - 15%
Mål (BxHxD)	285 x 206 x 45 mm	Vægt	1060 g (uden back-up batterier)

Your Partner:



Cantel
V/ René Mogensen
Grønnevej 24
4600 Køge
+45 23460440
rm@cantel.dk